<u>SCSI 接続スキャナのドライバインストール方法</u>

以下の操作手順は、CanoScanFB620S を Windows Millennium Edition で動作している PC に接続する為に、ScanGearCS-S5.5.3 をインストールする方法をご説明しています。 他のモデルをご使用の場合についても基本的操作は同様ですが、ファイルの名称が異なり ます。

【バージョンアップの際の注意点】

新しく ScanGear をインストールする際は、必ず以前のバージョンのドライバをアンイ ンストールしてください。

万一上書きインストールをしてしまった場合には、いったんドライバをアンインス トールして、再度インストールを行なって下さい。

インストール手順

(1)**ドライバインストールの準備** ダウンロードした SGCS553.EXE をダブルクリックします。

	■ LZH 自己解凍書庫 95 Ver 1.22.	×
マイ コンピュータ SGCS553.EXE	解凍先フォルダ/ディレクトリ(E):	解演(<u>E</u>)
<u> </u>	C:¥WINDOWS¥テ*スクトッフ*	キャンセル
		参照(<u>B</u>)
*1 *9F7 - 7		オフジョン(0)
(画面1)		

(画面2)

画面2が表示されます。ドライバファイルを解凍/保存したい場所を指定します。デフォルトはダウンロードしたファイルが保存されているフォルダになります。解凍が終了すると、Disk1フォルダが作成されます。



(画面3)

注意:すでに以前のドライバをインストールされた方は、このまま次頁の作業を行って下さい。 また、初めてインストールされる方は、「(2)ドライバのインストール」へお進み下さい。 次に以前の認識情報を削除します。「マイコンピュータ」-「コントロールパネル」-「シ ステム」をクリックし、「デバイスマネージャ」タブをクリックします。





(画面5)

その他のデバイスか Canon Scanners という表示(画面4、5)があります。その中のス キャナのアイコンをクリックし、「削除」ボタンをクリックします。確認のメッセージが 表示されますので、OK ボタンをクリックします。

Canon Scanners と認識されていた場合、以下のファイルも削除します。

起動ドライブの Windows¥Inf¥Other フォルダ内 Canon Inc.CANOSCAN.INF ファイル もしくは、別頁の「 ドライバの削除」にある ".inf,, ファイルがあれば削除します。



(画面6)

また、以前のドライバは「コントロールパネル」 - 「アプリケーションの追加と削除」 もしくは、別頁にある「 ドライバの削除」を確認・操作し、削除を実行します。

判ケーシュ	の通知と時間後のプロパティー	2
インストール	と的「除 Windows ファイル 起動ディスク	
影	フロッピーディスクまたは CO-ROM からあしょう ルダるには、レインストール3 をクリックしてください	プログラムをインストー 。
87	、次のシクトウェアは自動的に消除させます。プロ し、インストール活動の工作・デントまた見ず、	インストールター クラム相同時した 奴は、一覧がら変
Adobe / Adobe / ArcSoft ArcSoft Canon S e Typist Microso RingCer	Verdear 40 Indextshop 50 Limited Edition PhotoEssa PhotoStudia 2000 Istatisca (25:24 Istatisca (25:24 Istatisca (25:24 Istatisca (25:24 Istatisca (25:24) Istatisca (25:24) Intel Fax	
	Ĺ). Etale (1946).
	0K \$v>2A	, 通用(3)

(画面7)

ここまでで、新しいドライバをインストールする準備ができました。

(2)ドライバのインストール スキャナが接続された状態で PC を起動します。

PC が起動すると、新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。「ドライバの 場所を指定する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	ř
	 次の新しいハードウェアが見つかりました: 不可ねデバイス ハードウェアをサポートしているソフトウェアを自動的に検索して、インストールできます。ハードウェアに付属のインストールメディアがある場合は、そのメディアを挿入して、じ太へ」をクリックしてください。 オプションを選択してください。 通切なドライバを自動的に検索する(推奨)(A) ドライバの場所を指定する(詳しい実い識のある方向(ナ)(S))
	(原3個) 次へ) キャンセル

(画面8)

「検索場所の指定」にチェックを入れ、「参照」ボタンをクリックし、先程保存した解凍フ ァイルを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	۲	
	新しいドライバは、ハード ドライブのドライバ データベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、 じなへ」をクリックし てください。 ○ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨) □ リムーバブル メディア (フロッピー、 CD-ROM など)(M) マ 検索場所の指定(L) □ 検索場所の指定(L) □ 全WINDOWS¥デスクトッフ*¥Disk1 ・ ■ 参照(12) ■ 参照(12) ■ 参照(12) ■ 参照(12) ■ 参照(12)	
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル	<u> </u>

(画面9)

ファイルが見つかったら、「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備が できました。」と表示されます。その場合は「次へ」ボタンをクリックします。この表示 にならない場合、「戻る」ボタンをクリックし、ファイルの検索場所が正しいかを確認し ます。

	<u> プバイス用のドライバ</u> ファイルの検索: CerroScen FB6205
	このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。別 のドライバを選択するには、国気」をフリックしてくたちく、旅行るには、「 次へ」をクリックしてください。 ドライバタのある場所 CHMINDOWS477291-07 VDISK14FB62SUSD.INF
-	< 戻る(印) 【11該へ入111】 キャンセル

(画面10)

ファイルのコピーが始まり、ドライバがインストールされます。

ฅๅ๚๗⊐ピー		
コピー元:		
C:¥WINDOW	ነ¥デスクトッフ ° ¥Disk1¥TWUNK_32.EXE	
コピー先:		
C:¥WINDOW	i¥Twunk_32.exe	
	88%	

(画面11)

ファイルのコピーが正常に終了すると、「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」と表示されます。

CenoScan F86205 新しいハードウェアのインストールが完てしました。
(2000) (11.27.111) (89/24)

(画面12)

「完了」ボタンをクリックすると、ドライバのインストールは終了です。

正常にインストールが完了したのであれば、「コントロールパネル」 - 「スキャナとカメ ラ」にアイコンが表示されます。また、デバイスマネージャにイメージングデバイスと して認識されます。

全部 デガイスマネージャ /ハードウェア プロファイル / パフォーマンス / ● 種類型に表示(1) C 接続型に表示(2) ■ コンビュータ ● 金 00-ROM 本 PONCIA 3/5751 日 ● SCSI コン・ローラ ● 金 (メータング アドイス 1	*
 ● 推測に表示① ○ 接続に表示② ● 200-R0M ■ 00-R0M ■ 00-	-
■ コンピュータ ● ● GD-ROM ● ● PONCIA 3/551 ■ ● SOSI コンドローラ ● ● ● イメージング 771/3 ■ ■ ● PONCIA 5/555 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	EDDINGU .
OK	キャンセル

(画面13)

(画面14)

ドライバの削除

ドライバを削除したい場合は、以下を行って下さい。 「コントロールパネル」 - 「スキャナとカメラ」のプロパティに表示されているご使用 のスキャナを選択し、削除します。

起動ドライブの Windows¥Inf¥Other フォルダ内にある "Fb62susd.inf,, を削除します。 このファイルは機種によって異なります。以下の表を確認して下さい。

CanoScan300/300DX	Cs300usd.inf
CanoScan600/600DX	Cs600usd.inf
CanoScanFB620S	Fb62susd.inf
CanoScanFB1200S	Fb1200s.inf

起動ドライブの Windows¥TWAIN_32 フォルダ内に "Fb620s,, フォルダを削除します。